

Precisie thermo-meter PCE-T317

Hoge precisie thermo-meter met PT-100 sensoren

De precisie thermo-meter PCE-T317 is een apparaat dat op weerstandssensoren kan worden aangesloten. De sensoren PT-100 hebben een weerstand van 100 ohm bij 0,0 °C De precisie thermo-meter biedt u de mogelijkheid om gedurende 9,7 uur metingen uit te voeren, en om de minimum, maximum en gemiddelde waarden te herstellen. Met behulp van de "MEM" toets kunt u tot 97 waarden in het geheugen registreren en ze, wanneer nodig, opvragen. Mocht u vragen hebben over dit apparaat, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag adviseren over de precisie thermometer PCE-T317 en andere producten van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



- Hoge nauwkeurigheid
- Groot LCD scherm 3 1/2 posities
- Alarmfunctie
- Functie minimum, maximum en gemiddelde waarde
- Hold-functie
- Met geheugen voor 97 waarden
- Achtergrondverlichting
- Keuzemogelijkheid van de eenheden
- Automatische uitschakeling om de batterij te beschermen (kan worden uitgeschakeld)
- Inclusief dompelvoeler PT-100 voor lucht en vloeistof

Technische specificaties van de precisie thermo-meter PCE-T317

Meetbereik	-190 ...+790 °C (Afhankelijk van de aangesloten sensor)
Resolutie	0,1 °C
Nauwkeurigheid	± 0,05% van de meetwaarde + 0,5 ° C (Plus de sensorafwijking)
Aansluiting (voor temperatuursensoren)	1
Meet quota	om de 1,5 s
Gegevens	geheugen 97 meetwaarden (handmatig)
Automatische uitschakeling	(kan worden uitgeschakeld) na 30 min
Scherm	LCD scherm 3 1/2 posities
Voeding	6 AAA-batterijen van 1,5 V (Voor 55 uur gebruik)
Omgevingscondities	0 ... 50 °C, 80% r.v.
Afmetingen	150 x 3 mm (afmetingen van de sonde zonder handvat) 150 x 72 x 35 mm
Gewicht	235 g (inclusief batterij)





Inhoud van de zending van de precisie thermo-meter PCE-T317

1 x Precisie thermo-meter PCE-T317, 1 x dompelvoeler PT-100, 6 x batterijen, 1 x gebruiksaanwijzing

