

LC meter PCE-LC 1

eenvoudige LC meter voor de snelle analyse van spoelen en condensatoren / groot scherm / 4 mm meetpluggen voor directe verbinding / automatische uitschakeling

De LC meter LC PCE-LC 1 is een makkelijk te gebruiken meter. Deze LC meter meet snel spoelen en condensatoren. DE LC Meter PCE-LC 1 zorgt voor een snelle selectie van onderdelen. Het te meten onderdeel kan eenvoudig op de plug, aan de voorkant van de LC meter, worden aangesloten. Daarnaast beschikt de LC meter over banaanstekkers, waarop testkabels kunnen worden aangesloten. De LC Meter PCE-LC 1 heeft een rubberen hoes die hem volledig omhult. Zodanig is de LC meter altijd goed beschermd. De LC meter PCE-LC 1 wordt bij de reparatie of het onderzoek gebruikt, of bij de ontwikkeling van circuits. Mocht u vragen hebben over de LC meter, dan kunt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze LC meter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



De belangrijkste voordelen van de LC meter zijn:

- Eenvoudig in gebruik
- Automatische uitschakeling
- Contactdozen
- Nulstelling
- Groot scherm
- 4 mm banaan stekkers in de LC meter
- Brede meetbereiken
- Gemakkelijk te bedienen

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitoel 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische specificaties van de LC meter

Capaciteit meetbereik	2 nF 20 nF 200 nF 2 µF 20 µF 2000 µF
Resolutie capaciteit	1 pF 10 pF 100 pF 1000 pF 0,01 µF 1 µF
Precisie capaciteit	± (2,0 % + 5) tot 2 nF ... 20 µF, anders ± (5,0% +5)
Indicatie meetbereik	2 mH 20 mH 200 mH 2 H 20 H
Indicatie resolutie	1 µH 10 µH 100 µH 1 mH 10 mH
Indicatie precisie	± (2,0 % + 5) tot 2 mH ... 2 H, anders ± (5,0% +5)

Technische specificaties LC Meter PCE-LC 1

Scherm	1999 digits, LCD scherm
Bemonsteringsnelheid	0 ... 5 s
Bedrijfstemperatuur	0 ... +40 °C
Omgevingsvochtigheid	max. 80% r.v.
Afmetingen	185 x 93 x 35 mm
Gewicht	290 g
Voeding	9 V batterij blok





LC meter tijdens de selectie van condensatoren

Inhoud van de zending van de LC meter serie

1 x LC meter PCE-LC 1, 2 x meetkabels, 1 x gebruiksaanwijzing voor de LC meter
en 1 x 9 V batterij

