

Weerstation BF-pro (met muur projectie)

Weerstation met draadloze overdracht van de buitentemperatuur, weergeven van interne temperatuur, tijd, datum en weerbericht / soft-touch-toetsen / tot drie sensoren aansluitbaar

Alleen al het complete vlakke oppervlak van de BF-Pro weerstation is het design doordacht en duidelijk. Drie ronde beeldschermen met blauwe achtergrondverlichting steken vakkundig af tegen de rechthoekige algemene vorm van het weerstation en informeert u over de tijd, datum, weersvoorspelling en temperatuur voor binnen of buiten. De weerdata wordt ontvangen van maximaal drie sensoren en worden weergegeven op het weerstation. Bovendien kunnen verschillende alarmfuncties geactiveerd worden. Door de komst van zendfrequentie 433MHz is een draadloze verbinding tussen het station en de sensoren mogelijk. Het weerstation BF-Pro is verder uitgerust met een radio klok. De klok synchroniseert de huidige tijd en datum met het Zwitserse radio signaal "DCF". Als het weerstation zich buiten het radiosignaal bevindt kunnen tijd en datum handmatig worden ingesteld. Tegelijkertijd met de achtergrondverlichting bezit het Weerstation BF-Pro over een 180° draaibare projector die door het indrukken van een knop, tijd, datum en temperatuur op de muur of het plafond weergeeft. Alles wat u nodig heeft om dit apparaat in gebruik te nemen, zit bij de leveromvang inbegrepen. Mocht u vragen hebben over de Weerstation BF-pro (met muur projectie), dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze weerstations en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).

- Thermometer
- 1-daagse weersverwachting
- Buitensensor (1 incl. / max. 3)
- 433MHz-frequentie
- Buiten temperatuur (in °C)
- Indoor temperatuur (in °C)
- Datum
- DCF / HBG tijdsignaal (atoomklok)
- Alarm functies
- Achtergrondverlichting
- Projector voor tijd en temperatuur



Projectie van het Weerstation BF-Pro op een muur

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Projector op de bovenkant van het Weerstation
BF-Pro

22.5°
12:14



Technische specificaties van de Weerstation BF-pro (met muur projectie)

Weerstation

Meetbereik	Temperatuur: -5 ... +50 °C
Meetnauwkeurigheid	Temperatuur: 0,1 °C Buitensensor

Buitensensor

Meetbereik	-15 ... +60 °C
Meetnauwkeurigheid	0,1 °C Algemeen

Algemeen

Zendfrequentie	433 MHz
Max. Aansluitbare sensoren	3
Zend-afstand	max. 30 meter (open land)
Temperatuuraanpassing	elke 43 ... 47 seconden
Voeding	
Weerstation	2 x 1,5 V AA batterij
Buitensensor	2 x 1,5 V AA batterij
Afmetingen	
Weerstation	182 x 119 x 35 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

Buitensensor

55 x 101 x 24 mm

Gewicht

ca. 378g (zonder batterijen)

Weerstation

ca. 60g (zonder batterijen)

Buitensensor



Omvang van de Weerstation BF-pro (met muur projectie)

1x Basis weerstation, 1x zend-eenheid, 2x batterijen 1,5 V AA voor de ontvanger, 2x batterijen 1,5 V AA voor zender, 1x handleiding